


BERKER Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder 2-polig
Art. Nr. 382610

- Für zentrale Schließanlagen
- Ohne Spreizkrallen
- für genormtes Profil-Halbzylinderschloss 40 mm
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 16 AX (200 W LED (SBL))
- Montageart: Up

Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze 2-polig Aus/Wechsel - für zentrale Schließanlagen - ohne Spreizkrallen - mit Schraubklemmen - 10 A - 250 V~ - Nicht für wg Up geeignet!

Technische Information

Schaltungsart	Schalter 2-polig
Bedienungsart	Schlüssel
Schaltstrom	10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
Zusammenstellung	Basiselement
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	1
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein

Beleuchtung	nein
Beleuchtungsfunktion	sonstige
Beleuchtungsart	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250 V
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Heizungsschalter	Nein
Gerätebreite	70.8 mm
Gerätehöhe	70.8 mm
Gerätetiefe	40.1 mm
Einbautiefe	31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produktgruppe	Einsatz
EAN	401 1334190752

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1818	Schließzylinder
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück: 1507xx,1505xx,1519xx,....
Zubehör	XXXX-002	Schließzylinder: 1818xx