


BERKER LED-Aggregat Modul-Einsätze 230V schwarz
Art. Nr. 168601

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Auch für die wassergeschützte Installation von Schaltern und Tastern geeignet
- Für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
- Für Wipptaster und Mehrfach - Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
- Für Serienschalter geeignet

LED-Aggregat Modul-Einsätze schwarz 230 V~, 0,4 mA - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX - für Wippenschalter Serien beleuchtet - für Wipptaster und Wippentaster außer Best-Nr. 503404, 503808 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten. Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.

Technische Information

Anwendung	Schalter/Taster	Nennstromaufnahme	0,4 mA
Leuchtmittel	LED	Farbe	schwarz
Mit Leuchtmittel	Ja	Spannung	230 V
Farbe des Leuchtmittels	weiß	Stromstärke	0,4 mA
Fassung	sonstige	Produktgruppe	Glimmlampe
Nennstrom	0.0004 A	EAN	4011334353515