


**BERKER Serie 1930 Drehtaster**
**Art. Nr. 384603**

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 A
- Montageart: Up

Drehtaster, Wechsler, Serie 1930/Glas/R.classic

**Technische Information**

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Einzelaster
Bedienungsart	sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Anzahl der Kontakte als Schließer	1
Anzahl der Wendetaster	1
Ausführung kontaktlos	Nein
Schalterprogramm	Serie 1930
Polzahl	1
Nennspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 A
Mit Beleuchtung	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Montageart	Unterputz

Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Transparent	Nein
Aufdruck	ohne
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334489238

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	168000	LED-Aggregat mit N-Klemme
Zubehör	168001	LED-Aggregat ohne N-Klemme
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück mit Knebel: 1647xx,100120xx
Zubehör	XXXX-002	Zentralstück mit Knebel Porzellan: 16476xxx
Zubehör	XXXX-003	LED Modul für Drehtaster/-schalter: 16800x