


BERKER Q.x Berker.Net Bewegungsmelder 1,1m, polarweiß samt
Art. Nr. 85341129

- Erfassungsbereich 1,1 m: 12 x 16 m rechteckig
- Erfassungsbereich 2,2 m: 8 x 12 m rechteckig
- Mit Taste für EIN/AUS/Automatik
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- Mit Tastensperre
- Mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitätsanzeige

Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 polarweiß, samt. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder	Treppenhausüberwachung	Nein
Montageart	Unterputz	Werkstoff	Kunststoff
Konstantlichtregelung	Nein	Farbe	polarweiß samt
HLK-Ansteuerung	Ja	Werkstoffgüte	Thermoplast
Vernetzbar	Ja	Halogenfrei	Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein	Betriebsartenschalter	Ja
Montagehöhe	1.1 m	Min. Einschaltdauer	180 s
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m	Max. Einschaltdauer	3 min
Max. Reichweite frontal	12 m	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Produktgruppe	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel horizontal	45 - 90 °
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7	Farbe	weiß
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Technologie	Berker.Net
Ansprechbarkeit einstellbar	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Teach-Funktion für Ansprechbarkeit	Ja	EAN	4011334373841
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja		
Tierschneise	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz
Zubehör	85421100	Tastdimmer (R, L)
Zubehör	85121100	Schalt-Einsatz 1fach
Zubehör	85320100	Nebenstelle für Bewegungsmelder
Zubehör	85421200	Universal-Tastdimmer 1fach
Zubehör	XXXX-001	Schalt-Einsatz 1fach: 85121100

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-002	Relais-Einsatz: 85121200
Zubehör	XXXX-003	Nebenstelle für BWM: 85320100
Zubehör	XXXX-004	Tastdimmer (R, L): 85421100
Zubehör	XXXX-005	Universal-Tastdimmer 1fach: 85421200