


**BERKER Serie 1930 Bewegungsmelder Nebenstelle**
**Art. Nr. 85320101**

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Anzahl Bewegungsmelder Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Montageart: Up

niedriger Eigenenergiebedarf, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen

**Technische Information**

|                             |                 |               |               |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Montageart                  | Unterputz       | Nennspannung  | 230 V         |
| Montageart                  | Unterputz       | Produktgruppe | Einsatz       |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20            | EAN           | 4011334437031 |
| Ausführung                  | runder Tragring |               |               |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung             |
|---------|----------|-------------------------|
| Zubehör | XXXX-001 | Bewegungsmelder: 8534xx |