


**FERMAX MEET IP Relais Modul 4 fach**
**Art. Nr. F1491**

- Systemtechnologie: RS485
- Spannungsversorgung: 12V DC
- Anschluss über RS485 an Türstation
- Kontaktbelastung 220V / 5A
- 4 potentialfreie Wechselkontakte
- Maße (B x H x T): 90 x 90 x 32 mm

Relais mit folgenden Funktionen: Plug and play Installation; Status - LED Anzeige für: Power on: Spannungsanzeige, RUN: Gerät aktiv, LNK: Anzeige für Datenfluss, ACT: Datenfluss über RS-485, CH1 - CH4: Anzeige Relais aktiv; Über RS485 Schnittstelle direkt an Torstelle angeschlossen; Kontaktbelastung der Relais 220V / 5A; Anschlüsse: 1 Stück geschraubte RS-485 Verbindung; 4 Stück potentialfreie Wechselkontakte C, NO, NC; Spannungsversorgung 12V DC; Maße (B x H x T): 90 x 90 x 32 mm; Farbe: weiß; Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: RS485;

**Technische Information**

|                      |                 |                              |               |
|----------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Funktion             | schalten        | Ausführung der Schnittstelle | LAN           |
| System Meet          | Ja              | Montageart                   | Aufputz       |
| Installationstechnik | Netzwerktechnik | EAN                          | 8424299014913 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|---------|-------------|
| Zubehör | F4813   | Netzgerät   |