


BERKER LED-Aggregat Modul-Einsätze 230V schwarz
Art. Nr. 168601

- Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Für Wassergeschützte Installation von Schaltern und Tastern geeignet
- Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
- Wipptaster und Mehrfach-Wipptaster, außer Art.-Nr. 503404, 503808
- Serienschalter
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Nennstrom: 0,4 mA/1 mA

LED-Aggregat Modul-Einsätze schwarz 230 V~, 0,4 mA - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX - für Wippenschalter Serien beleuchtet - für Wipptaster und Wippentaster außer Best-Nr. 503404, 503808 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten. Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.

Technische Information

Anwendung	Schalter/Taster
Leuchtmittel	LED
Mit Leuchtmittel	Ja
Farbe des Leuchtmittels	weiß
Fassung	sonstige
Nennstrom	0.0004 A

Nennstromaufnahme	0.4 mA
Farbe	schwarz
Spannung	230 V
Stromstärke	0,4 mA
Produktgruppe	Glimmlampe
EAN	4011334353515