


RUTENBECK Control Plus Erweiterung <R> - Control Plus Extension 4
Art. Nr. N700 802 612

- Ansteckbares Erweiterungsmodul für R-Control Plus IP 8 und R-Control Plus IP 4
- 4 potentialfreie Schaltausgänge 16 A/230 V
- Schaltausgänge parametrierbar als Jalousie- /Rollladenausgänge (max. 2)
- 4 analoge Ausgänge 0 – 10 V für Dimmfunktionen
- Umfangreiche Logikfunktionen zur Verknüpfung aller Eingangsparameter
- Einfach-Konfiguration per Webbrowser, Smartphone-Bedienung per kostenloser R-Control App
- Montageart: REG, 4 TE

Ansteckbares Erweiterungsmodul für <R> -Control Plus IP 8 und <R> -Control Plus IP 4, lichtgrau (ähnlich RAL 7035); - für DIN-Schienenmontage (4TE, ca. 72 mm); - Schutzart IP 20; - Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz; - Leistungsaufnahme: 5 VA max.; - Temperaturbereich: -5°C - 40°C; - 4 potentialfreie Schaltausgänge 16 A/230 V (cos phi 1, Steckklemmen bis 2,5 mm); - Schaltausgänge parametrierbar als Jalousie- /Rollladenausgänge (max. 2); - 4 analoge Ausgänge 0 - 10 V für Dimmfunktionen; - Konfiguration per Webbrowser über <R> -Control Plus IP 8 bzw. <R> -Control Plus IP 4

Technische Information

Ausführung	Fernschaltgerät	EAN	4043921665886
Montageart	DIN-Schiene		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	N700 802 611	R-Control Plus IP 8, Schaltaktor/-sensor 8 x 16 A
Zubehör	N700 802 615	R-Control Plus IP 4, Schaltaktor/-sensor 4 x 16 A