


BERKER Doppeltaster Einsatz Up
Art. Nr. 5035

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Taststrom: 10 A (100 W Bemessungsleistung (SBL))
- Montageart: Up

Wippentaster Modul-Einsätze 2 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung - mit Steckklemmen - 10 A - 250 V~

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Serientaster
Bedienungsart	Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Anzahl der Kontakte als Schließer	1
Anzahl der Wendetaster	1
Ausführung kontaktlos	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	2
Ausführung	2x Schließer, gemeinsame Eingangsklemme
Polzahl	1
Nennspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 A
Mit Beleuchtung	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung

Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Transparent	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Aufdruck	ohne
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK07
Gerätebreite	70.8 mm
Gerätehöhe	70.8 mm
Gerätetiefe	41.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Produkttyp	Taster
Schaltstrom	10 A
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334030447

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1680	LED-Aggregat mit N-Klemme
Zubehör	XXXX-001	Serienwippe: 1623xx,1435xx
Zubehör	XXXX-002	Serienwippe m. Linse: 1627xx,1437xx
Zubehör	XXXX-003	Beleuchtungsaggregate: 1675xx,1676xx,1687xx
Zubehör	XXXX-004	Beleuchtungsaggregate: 168xx