


**FERMAX MARINE SIP Video Türstation 1 Doppelruftaste (2RT), Edelstahl, ST1**
**Art. Nr. F1671**

- Systemtechnologie: SIP Netzwerktechnik
- Kameraauflösung: 2 MP, 720p/1080p, H.264
- Über Webserver konfigurierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30 W max.)
- Stoßfestigkeit: IK09
- Material: Edelstahl gebürstet

Produkteigenschaften: SIP Netzwerktechnik; Video: 2 Mp HD Kamera, Auflösung: 720p/1080p, H.264; Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO); Schaltkontakt: potentialfreier Wechselkontakt; Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A; Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813; 1 Doppelruftaste (2 Ruftasten) aus Edelstahl mit Namensschild; über Webserver konfigurierbar; Ruftaste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten; Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote; MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP; Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps; IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes; Static, Dynamic, PPOE IP Address; L2TP VPN, OpenVPN; VLAN; Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A; Schutzart: IP54/IK09; Frontplatte Größe ST1, Maße: (B x H x T): 150 x 180 x 2,5 mm; Farbe / Material: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4641, Größe ST1, Maße: (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm (in eigener Position beschrieben); 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: IP-Netzwerk;

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	2	Installationstechnik	Netzwerktechnik
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	rostfreier Stahl	Farbe	Edelstahl
Frontplatte Höhe	180 mm	Schutzart (IP)	IP65
Frontplatte Breite	150 mm	Schlagfestigkeit	IK09
Einbauhöhe	160 mm	Abm. Frontplatte	150 x 180 x 2,5 mm
Einbaubreite	130 mm	Größe	ST1
Einbautiefe	55 mm	System	SIP / IP
Montageart	Unterputz	EAN	8424299016719

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	<b>F1496</b>	MEETME Lizenz
Notwendiger Zusatzartikel	<b>F4813</b>	Netzgerät
Notwendiger Zusatzartikel	<b>F4641</b>	Up-Dose Größe ST1
Zubehör	<b>F4645</b>	Ap-Gehäuse
Zubehör	<b>F14721</b>	Monitor WIT 7" ws
Zubehör	<b>F14723</b>	Monitor WIT 7" sw
Zubehör	<b>F14831</b>	Monitor WIT 10" ws
Zubehör	<b>F14833</b>	Monitor WIT 10" sw
Zubehör	<b>ELC-X-WR-4R3-E</b>	Zusatzrelais POE