


**Türstation UP INOX Antivandal VIDEO 2-reihig mit 12 Tasten und Bohrung P1**
**Art. Nr. AX2012P1VI**

- Video - Frontplatte Edelstahl mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Video - Türstation mit folgenden Eigenschaften: Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 2reihig mit 12 Tasten; Blindabdeckung FPVT09692 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben; vorbereitet für eine spätere Umrüstung auf Video durch einfachen Lautsprechertausch; Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Material/Oberfläche: Edelstahl; Maße: Frontplatte (B x H x T) 180 x 385 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 160 x 367 x 55 mm;

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	12	Montageart	Unterputz
System DUOX	Ja	Installationstechnik	systemunabhängig
System VDS	Ja	Tastenzahl	12
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	rostfreier Stahl	Farbe	Silber
Frontplatte Höhe	385 mm	Abm. Frontplatte	180 x 385 x 2,5 mm
Frontplatte Breite	180 mm	Abm. UP-Dose	160 x 367 x 55 mm
Einbauhöhe	367 mm	Anzahl Reihen	2
Einbaubreite	160 mm		
Einbautiefe	55 mm		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RC0041XC	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	RC2012	Tastenblock
Ersatzteil	RCAX32F	Torxschraube Edelstahl
Zubehör	AX2P18	AP-Gehäuse
Zubehör	AX2V18	UP-Regendach
Zubehör	F4800	Netzgerät

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PP100S22	elek. Postschloss
Zubehör	P1	Postschloss
Zubehör	FPVT09692	Blindverschluss