


WHD Bluetoothreceiver BTR 405 schwarz mit 2 Exciter X32-4
Art. Nr. 1240 2504 40501

- für Zwischendeckeneinbau
- LautsprecherAusgang: 2 x 10 W / 4 x 5 W
- Impedanz 4 - 8 Ohm
- Antennenanschluss
- Bluetooth Standards 3.0
- max. Entfernung zwischen Sender und Empfänger 10 m
- Spannung: 12 - 24 V DC

Der BTR 405 ist ein leistungsfähiger Bluetooth-Empfänger mit digitalem Signalprozessor (DSP), Stereo-Verstärker und 230V-Netzteil in einem kompakten Gehäuse zum Einbau in Hohlräume wie Decken, Wände, Möbel, hinter Spiegeln, ... usw. In Verbindung mit WHD-Lautsprechern eignet er sich perfekt zur Hintergrundbeschallung u.a. von Küchen, Bädern und Hotelzimmern etc. Der BTR 405 ist auch als Set mit zwei Excitern/Körperschallwandler X 32-4 oder als Set mit vier Excitern/Körperschallwandler X 32-8 erhältlich. Über die Android-App "BTRConfig" kann der Bluetooth-Name, die Zugriffs-Pin, die max. Lautstärke eingestellt und eins von 6 Klangpresets gewählt werden.

Technische Information

Sender	Nein	Type	Set mit Lautsprecher 2x Exciter X 32-4
Empfänger	Ja	Ausführung	110 - 230 V
Reichweite	10 m	EAN	4043106040996

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	GE-24151	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG