


BERKER Doppeltaster Einsatz mit runder Tragplatte Up
Art. Nr. 503511

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Taststrom: 10 A (100 W Bemessungsleistung (SBL))
- Montageart: Up

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Oberflächenschutz	unbehandelt
Bedienungsart	Wippe	Transparent	Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer	2	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Betätigungswippen	2	Gerätebreite	71 mm
Nennspannung	250 V	Gerätehöhe	71 mm
Bemessungsstrom	10 A	Gerätetiefe	42 mm
Mit Beleuchtung	Nein	Produkttyp	Taster
Rückmeldekontakt	Nein	Produktgruppe	Einsatz
Montageart	Unterputz	Schaltstrom	10 A
Werkstoff	sonstige	EAN	4011334377221
Werkstoffgüte	sonstige		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1680	LED-Aggregat mit N-Klemme
Zubehör	XXXX-001	Serienwippe: 1623xx
Zubehör	XXXX-002	Serienwippe m. Linse: 1627xx
Zubehör	XXXX-003	Beleuchtungsaggregate: 1675xx,1676xx,1687xx