


FISCHER S4U383M RZL Wand/Decke EB 3/8h,32m,IP54
Art. Nr. FIS4U383M

- EASY Rettungszeichenleuchte, Version M (für NB-IoT oder ECC3 Erweiterung)
- drahtlose Vernetzung via IoT oder via Funk mittels ADD-ON Modul
- mit LiFePO4 Batterie
- AT2 Version (Fehlermeldung auch akustisch!) - 3h/8h umschaltbar
- Schutzart IP54, Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LEDs
- Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
- Gehäuse aus Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C
- Abmessung (H x B x T): 223 x 360 x 92 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Piktogramme enthalten

Technische Information

Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest / Zentral überwacht NB-IoT oder ECC3	Erkennungsweite	32 m
Brenndauer	3/8 h	EAN	4250600708738

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FIBSK	Ballschutzkorb groß
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FIS4E	Einbaurahmen für S4 Leuchte (für Zwischendecke)
Zubehör	FIUB-W	Universal Baldachin
Zubehör	FI2PW10	Universal Pendelset 1,0 m 2PW10
Zubehör	FI2PW05	Universal Pendelset 0,5 m 2PW05
Zubehör	FIEASY.UP.MESH	Erweiterungsmodul für Fischer ECC3 Funk
Zubehör	FIEASY.UP.NBIOT	Erweiterungsmodul für Fischer easy NB IoT