


BERKER .net Tasterdimmer 1fach 2-Draht mit eckigem Tragring Up
Art. Nr. 85421100

- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 – 400 VA
- Lampenschonender Softanlauf
- Einschaltelligkeit netzausfallsicher speicherbar
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Bedienungsart	Drucktaster	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Dimmung Phasenanschnitt	Ja	Werkstoff	sonstige
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Werkstoffgüte	sonstige
Seriendimmer	Nein	Halogenfrei	Ja
Lastart	induktive Last	Oberflächenschutz	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja	Transparent	Nein
Ausführung	eckiger Tragring	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Lichtwertspeicher	Nein	Anschlussart	Schraubklemme
Verwendbar mit Taste	Ja	Gerätebreite	71 mm
Montageart	Unterputz	Gerätehöhe	71 mm
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja	Gerätetiefe	33.2 mm
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Produktgruppe	Einsatz
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	EAN	4011334375913
Verwendbar mit Funktaste	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1-fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1-fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4-fach quicklink: 8564xx