


BERKER .net Tasterdimmer 1fach 2-Draht mit rundem Tragring Up
Art. Nr. 85421101

- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 – 400 VA
- Lampenschonender Softanlauf
- Einschaltelligkeit netzausfallsicher speicherbar
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Seriendimmer	Nein
Lastart	induktive Last
Nebenstelleneingang	Ja
Ausführung	runder Tragring
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja

Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	sonstige
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	33.2 mm
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334449768