


**BERKER Serie 1930 Universal-Tastdimmer 1fach Up**
**Art. Nr. 85421201**

- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen/Energiesparlampen: 5 – 70 W / 13 – 80 W
- Dimmbare konventionelle/elektronische Trafos: 25 – 400 VA / 25 – 400 W
- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung auf dimmbare Lasten (auto-Detect-Verfahren), Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Optimierung des Dimmverhaltens durch Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-Modi, lampenschonender Softanlauf, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen

**Technische Information**

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Drucktaster
Seriendimmer	Nein
Lastart	universal
Nebenstelleneingang	Ja
Ausführung	runder Tragring
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Montageart	Unterputz
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Verwendbar mit IR-Taste	Nein

Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	33.2 mm
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334437055

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1-fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1-fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4-fach quicklink: 8564xx