


Türstation UP INOX Antivandal VIDEO 4-reihig mit 56 Tasten und Bohrung P1
Art. Nr. AX4056P1VI

- Video - Frontplatte Edelstahl mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Video - Türstation mit folgenden Eigenschaften: Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Marine Videolautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher Blindabdeckung FPVT09692 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben; vorbereitet für eine spätere Umrüstung auf Video durch einfachen Lautsprechertausch; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 56 Tasten; Mit 56 Klingeltasten (4 nebeneinander, 14 übereinander); Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Material/Oberfläche: Edelstahl; Maße: Frontp56platte (B x H x T) 340 x 523 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 503 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	56
System DUOX	Ja
System VDS	Ja
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl
Material Front	rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe	523 mm
Frontplatte Breite	340 mm
Einbauhöhe	503 mm
Einbaubreite	320 mm
Einbautiefe	55 mm

Montageart	Unterputz
Installationstechnik	systemunabhängig
Tastenzahl	56
Modulare Bauweise	Nein
Farbe	Silber
Abm. Frontplatte	340 x 523 x 2,5 mm
Abm. UP-Dose	320 x 503 x 55 mm
Anzahl Reihen	4

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RC005A	Namenschild Papier
Ersatzteil	RC0039A	Namenschildträger
Ersatzteil	RC4056	Tastenblock
Ersatzteil	RC0041XC	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RCAX32F	Torxschraube Edelstahl
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Zubehör	AX4V64	UP-Regendach
Zubehör	AX4P64	AP-Gehäuse
Zubehör	PP100S22	elek. Postschloss

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	P1	Postschloss
Zubehör	FPVT09692	Blindverschluss
Zubehör	F4800	Netzgerät