


**Türstation Messing PVD, 10 Ruf Tasten, 2-reihig, Bohrung P1,**
**Art. Nr. OD2010PVDLP1**

- Audio - Frontplatte Messing PVD mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: PVD-Messing; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Stichschutz für Lautsprecher; Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 2reihig mit 10 Tasten; Mit 10 Klingeltasten (2 nebeneinander, 5 übereinander); Maße: Frontplatte (B x H x T) 180 x 385 x 3 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 160 x 328 x 55 mm;

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	10
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl
System VDS	Ja
System 4+n	Ja
Material Front	rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe	385 mm
Frontplatte Breite	180 mm
Einbauhöhe	328 mm
Einbaubreite	160 mm
Einbautiefe	55 mm

Montageart	Unterputz
Installationstechnik	systemunabhängig
Tastenzahl	10
Modulare Bauweise	Nein
Farbe	Gold
Abm. Frontplatte	180 x 385 x 3 mm
Abm. UP-Dose	160 x 328 x 55 mm
Anzahl Reihen	2
Höhe	431

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RCOT04A	Plexischild
Ersatzteil	RCOT04C	Schlüssel u. Namensschild Papier
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Sofitte
Ersatzteil	RCOT040	Messingschild
Ersatzteil	RCOT00C	Ersatztaste
Ersatzteil	RCOT04B	Namenschild Unterteil
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RCAX32H	Schraube Messing
Ersatzteil	RC2010	Tastenblock
Zubehör	P1MS	Postschloss
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss