


BERKER AP-LICHTSIGNAL E14
Art. Nr. 513040

- Leitungs- und Kanaleinführung
- Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar
- Schraubklemmen
- Passend zu: Haube und Lichtsignal E14
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Glühlampenleistung max. 3 W
- Montage: Ap

Lichtsignal E14 Aufputz weiß - mit Leitungs- und Kanaleinführung - Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar - mit Schraubklemmen - 250 V - Glühlampenleistung max. 3 W - Lampensockellänge max. 23,5 mm

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Oberflächenschutz	unbehandelt
Fassung	E14	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Leuchtmittel	Nein	Farbe	weiß
Mit Blinklicht	Nein	RAL-Nummer (ähnlich)	1013
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck	Nein	Transparent	Nein
Verwendung als Taster	nein	Farbe	weiß glänzend
Montageart	Aufputz	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schalterprogramm	Trockeninstallation Aufputz	Nennspannung	250 V
Werkstoff	sonstige	Max. Lampenleistung	3 W
Werkstoffgüte	sonstige	EAN	4011334030867
Halogenfrei	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Bodenplatte selbstverlöschend: 105250