


**Türstation UP INOX Antivandal AUDIO 2-reihig mit 10 Tasten und Bohrung P1**
**Art. Nr. AX2010P1**

- Audio - Frontplatte Edelstahl mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Edelstahl; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 2reihig mit 10 Tasten; Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Maße: Frontplatte (B x H x T) 180 x 316 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 160 x 296 x 55 mm;

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	10
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl
System VDS	Ja
System 4+n	Ja
Material Front	rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe	316 mm
Frontplatte Breite	180 mm
Einbauhöhe	305 mm
Einbaubreite	160 mm
Einbautiefe	55 mm

Montageart	Unterputz
Installationstechnik	systemunabhängig
Tastenzahl	10
Modulare Bauweise	Nein
Farbe	Silber
Abm. Frontplatte	180 x 316 x 2,5 mm
Abm. UP-Dose	160 x 305 x 55 mm
Anzahl Reihen	2

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	RCAX32F	Torxschraube Edelstahl
Ersatzteil	RC2010	Tastenblock
Ersatzteil	RC0041XC	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Zubehör	AX2P12	AP-Gehäuse
Zubehör	AX2V12	UP-Regendach
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	P1	Postschloss