


Türstation UP INOX Antivandal AUDIO 4-reihig mit 40 Tasten
Art. Nr. AX4040

- Audio - Frontplatte Edelstahl
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Edelstahl; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 40 Tasten; Mit 40 Klingeltasten (4 nebeneinander, 10 untereinander); Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 385 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 365 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	40	Montageart	Unterputz
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Installationstechnik	systemunabhängig
System VDS	Ja	Tastenzahl	40
System 4+n	Ja	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	rostfreier Stahl	Farbe	Silber
Frontplatte Höhe	385 mm	Abm. Frontplatte	340 x 385 x 2,5 mm
Frontplatte Breite	340 mm	Abm. UP-Dose	320 x 365 x 55 mm
Einbauhöhe	365 mm	Anzahl Reihen	4
Einbaubreite	320 mm		
Einbautiefe	55 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC0041XC	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC2020	Tastenblock
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	RC005A	Namenschild Papier
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Ersatzteil	RCAX32F	Torxschraube Edelstahl
Zubehör	AX4V40	UP-Regendach
Zubehör	AX4P40	AP-Gehäuse