


Türstation Messing PVD, 28 Ruf Tasten, 4-reihig, Bohrung P1,
Art. Nr. OD4028PVDLP1

- Audio - Frontplatte Messing PVD mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: PVD-Messing; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Stichschutz für Lautsprecher; Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 28 Tasten; Mit 28 Klingeltasten (4 nebeneinander, 7 übereinander); Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 385 x 3 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 319 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	28
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl
System VDS	Ja
System 4+n	Ja
Material Front	rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe	385 mm
Frontplatte Breite	340 mm
Einbauhöhe	319 mm
Einbaubreite	320 mm
Einbautiefe	55 mm

Montageart	Unterputz
Installationstechnik	systemunabhängig
Tastenzahl	28
Modulare Bauweise	Nein
Farbe	Gold
Abm. Frontplatte	340 x 385 x 3 mm
Abm. UP-Dose	320 x 319 x 55 mm
Anzahl Reihen	4
Höhe	408

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RCOT040	Messingschild
Ersatzteil	RCAX32H	Schraube Messing
Ersatzteil	RC2014	Tastenblock
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RCOT00C	Ersatztaste
Ersatzteil	RCOT04B	Namenschild Unterteil
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Sofitte
Ersatzteil	RCOT04A	Plexischild
Ersatzteil	RCOT04C	Schlüssel u. Namensschild Papier
Zubehör	P1MS	Postschloss
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss
Zubehör	F4800	Netzgerät