


HAGER Energiezähler 1phasig,direkt 40A
Art. Nr. HECN140D

- Digitaler Wechselstromzähler
- Direkanschluss bis 40 A
- Spannungsmessbereich: 92 – 276 V
- Strommessbereich: 0,25 – 40 A
- Montageart: REG, 1 TE

Technische Information

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| Zählertyp | elektronisch | Geeicht | Ja |
| Genauigkeitsklasse | B | Impulsausgang | optisch |
| Polart | 1-phasig | Anzeigeart | digital |
| Ausführung | Direktmessung | Montageart | REG |
| Energieart | Wirkleistung | EDL40-Signatur | Nein |
| Geeignet für | Bezug | Mit Sperrcode | Nein |
| Messungsart Lastgang | Nein | Schutzart (IP) | IP20 |
| Rücklaufsperr | Ja | EAN | 3250612231355 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--|
| Zubehör | XXXX-001 | KNX-Schnittstelle für Energiezähler: HTXF121 |