


PYREXX Bi-Sensor Rauchmelder PX-1 weiß-schwarz-weiß
Art. Nr. PYR-PX1-WSW

- Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch und Hitze)
- Q-Label zertifiziert
- Lithium-Ionen-Akku mit 10+2 Jahren Lebensdauer
- Zertifizierte Klebmontage nach EN 14676
- Küchentauglich durch Kondensationsbarriere
- Reduzierte Lautstärke des Pufftons
- Aktive Verschmutzungskompensation
- Manufaktur Varianten auf Anfrage erhältlich
- Montageart: Ap, 105 x 38 mm (Ø x H)

Der PX-1 ist ein Standalone Rauchmelder gemäß DIN EN 14604 und verfügt über eine fest eingebaute Langzeit-Lithiumbatterie. Bei unseren Geräten entfallen dadurch lästige und teure Batteriewechsel. Damit tragen wir aktiv zum Umweltschutz bei. Durch den sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. Pyrex Produkte erreichen größte Täuschungsalarm-Sicherheit.

Technische Information

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
| Wirkprinzip | Kombination | Standalone | Ja |
| Lautstärke | 85 dB(A) | Primärstromversorgung | Batterie/Akku |
| Ansprechtemperatur | 60 °C | Versorgungsspannung DC | 3 V |
| Mit Orientierungslicht | Nein | Schutzart (IP) | IP40 |
| Art des Test-/Pauseknopfes | Prüftaste | Mit Q-Label | Ja |
| Montageart | Aufbau | Höhe/Tiefe | 38 mm |
| Selbstklebend | Ja | Durchmesser | 105 mm |
| Farbe | weiß, Lamellenfarbe schwarz | EAN | 4260236271544 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|-----------|---------------|
| Zubehör | PYR-RWMMC | Diagnosegerät |