


**HAGER Energiezähler 1phasig,direkt 40A, S0,MID**
**Art. Nr. HECP140D**

- Digitaler Wechselstromzähler, Eichung mit MID Beglaubigung
- Misst Wirk- und Blindenergie in allen 4 Quadranten
- 1 S0 Ausgang, 1 Tarif, S0 Schnittstelle: 1 – 1000 p/kWh
- Infrarot Schnittstelle zur Datenübertragung an den KNX
- LCD-Display zur Anzeige von Messwerten
- Spannungsmessbereich: 92 – 276 V
- Strommessbereich: 0,25 – 40/80 A
- Montageart: REG, 1 TE

**Technische Information**

Zählertyp	elektronisch	Zulassung	Measuring Instruments Directive
Genauigkeitsklasse	B	Impulsausgang	elektrisch
Polart	1-phasig	Impulsart	S0
Type	mit S0 Ausgang und IR Schnittstelle	Stromstärke	40 A A
Ausführung	Direktmessung	Anzeigeart	digital
Energieart	Wirkleistung	Montageart	REG
Geeignet für	Bezug/Lieferung	EDL40-Signatur	Nein
Messungsart Lastgang	Nein	Mit Sperrcode	Nein
Rücklaufsperr	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Geeicht	Ja	EAN	3250612231362

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	KNX-Schnittstelle für Energiezähler: HTXF121