


THEBEN LUXORliving Schaltaktor 8fach REG
Art. Nr. T4800425

- Schaltleistung Glühlampen max. 2000 W
- Schaltleistung LED max. 200 W (je nach Type)
- Schaltvermögen kapazitiv max. 140 μ F
- max. Einschaltstrom 800 A (200 μ S)
- SELV geeignet, sofern alle Kanäle SELV schalten
- Hilfsspannung 230 V AC
- vereinfachte Easy Applikation, geeignet für LuxorLiving
- Bauform: REG, 4 TE

Schaltaktor mit Relaisausgängen für 8 Schaltkanäle für das Smart Home System LUXORliving, LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein und Zentral-Schalten, Schalfunktionen: Ein/Aus, Treppenlicht mit Vorwarnen, Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität

Technische Information

Andere Bussysteme	LUXORliving	Max. Anzahl der Schaltausgänge	230
Montageart	REG	Bemessungsstrom	16 A
Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsbetriebsspannung	230 V
Kanalzahl	8	Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Mit Busankopplung	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein	Busmodul abnehmbar	Nein
Anzahl der digitalen Eingänge	8	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Max. Schaltleistung	16 - 600 W	Schutzart (IP)	IP20
Max. Schaltleistung LED	600 W	EAN	4003468480014
Geeignet für C-Last	Nein		