


**BERKER KNX Q.x/K.x Tastsensor-Modul 1fach Up**
**Art. Nr. 80141170**

- Umfangreiche Applikation
- 2 Bedienflächen als Tasten oder Wippe konfigurierbar
- Mit Mittelstellung
- RGB Status LED
- Integrierter Summer
- Integrierter Temperaturfühler
- Betriebsspannung über Bus: 28 - 30 V DC
- Montageart: Up

Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x. Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.

**Technische Information**

Bussystem KNX	Ja
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7/K.1/K.5
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Anzahl der Tasten	1
Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Display	Nein
Werkstoff	sonstige

Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Ja
Mit Infrarot-Sensor	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Eigenschaft und Funktion	Temperatursensor; RGB-LED
Produktgruppe	Taster-BA
EAN	3250617153751