


HAGER Energiezähler 1phasig,direkt 80A, S0,MID
Art. Nr. HECP180D

- Digitaler Wechselstromzähler, Eichung mit MID Beglaubigung
- Misst Wirk- und Blindenergie in allen 4 Quadranten
- 1 S0 Ausgang, 1 Tarif, S0 Schnittstelle: 1 – 1000 p/kWh
- Infrarot Schnittstelle zur Datenübertragung an den KNX
- LCD-Display zur Anzeige von Messwerten
- Spannungsmessbereich: 92 – 276 V
- Strommessbereich: 0,25 – 40/80 A
- Montageart: REG, 1 TE

Technische Information

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Zählertyp | elektronisch | Geeicht | Ja |
| Genauigkeitsklasse | B | Zulassung | Measuring Instruments Directive |
| Polart | 1-phasig | Impulsausgang | elektrisch |
| Ausführung | Direktmessung | Impulsart | S0 |
| Type | mit S0 Ausgang und IR Schnittstelle | Stromstärke | 80 A A |
| Energieart | Wirk- und Blindleistung | Anzeigeart | digital |
| Geeignet für | Bezug/Lieferung | Montageart | REG |
| Tarifausführung | Zweitarif | EDL40-Signatur | Nein |
| Tarifsteuerung | extern | Mit Sperrcode | Nein |
| Messungsart Lastgang | Nein | Schutzart (IP) | IP20 |
| Rücklaufsperr | Ja | EAN | 3250612231386 |