


BERKER S.1 LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung, weiß glänzend
Art. Nr. 29528982

- Zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen
- Helligkeit über Potenziometer veränderbar
- Lichtfarbe in weiß, RGB oder rot/grün Ausführung
- Über separaten Schalter schaltbar
- Nennspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme: bei 230 V AC, 50 Hz - max. 1 W
- Montageart: Up

Zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte warten liegen bei, über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar. Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1.

Technische Information

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Fassung | ohne |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Blinklicht | Nein |
| Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Nein |
| Mit austauschbarem Symbol | Ja |
| Verwendung als Taster | nein |
| Montageart | Unterputz |
| Schalterprogramm | S.1 |
| Werkstoff | sonstige |
| Werkstoffgüte | sonstige |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Halogenfrei | Ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Transparent | Nein |
| Farbe des Leuchtmittels | rot/grün |
| Farbe | weiß glänzend |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Nennspannung | 230 V |
| Max. Lampenleistung | 0.5 W |
| Beleuchtung | rot/grün |
| EAN | 401 13344 14353 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--|
| Zubehör | 19058011 | Folie bi-color, Nicht stören / Zimmer reinigen |
| Zubehör | 19058012 | Folie bi-color, Warten / Eintreten |