


**FISCHER S1U383M RZL Wand/Decke EB 3/8h,27m,IP54**
**Art. Nr. FIS1U383M**

- EASY Rettungszeichenleuchte, Version M (für NB-IoT oder ECC3 Erweiterung)
- drahtlose Vernetzung via IoT oder via Funk mittels ADD-ON Modul
- mit LiFePO4 Batterie
- AT2 Version (Fehlermeldung auch akustisch!) - umschaltbar (3h/8h)
- Schutzart IP54, Schutzklasse II
- Erkennungsweite 27 m
- Leuchtmittel Power-LEDs
- Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
- Gehäuse aus Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C
- Abmessung (H x B x T): 198 x 283 x 50 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Piktogramme enthalten

**Technische Information**

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Funktion	Rettungswegkennzeichnung	Gehäusefarbe	weiß
Geeignet für Kennzeichnungsart	Einlegeblatt/-platte	Spannungsart	AC/DC
Art der Kennzeichnung	doppelseitig	Nennspannung	230 V
Mit Piktogramm	Ja	Schutzart (IP)	IP54
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest / Zentral überwacht NB-IoT oder ECC3	Schutzklasse	II
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja	Erkennungsweite	27 m
Geeignet für Dauerschaltung	Ja	Brenndauer	3 h
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)	Breite	198 mm
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen	Höhe/Tiefe	50 mm
Leuchtmittel	LED austauschbar	Länge	263 mm
Mit Leuchtmittel	Ja	EAN	4250600708691

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FI90WF1	Wandausleger für F1/S1 Leuchte
Zubehör	FI2PW10	Universal Pendelset 1,0 m 2PW10
Zubehör	FI2PW05	Universal Pendelset 0,5 m 2PW05
Zubehör	FIBSK	Ballschutzkorb groß
Zubehör	FIEASY.UP.MESH	Erweiterungsmodul für Fischer ECC3 Funk
Zubehör	FIEASY.UP.NBIOT	Erweiterungsmodul für Fischer easy NB IoT
Zubehör	FIS1E	Einbaurahmen für S1 Leuchte

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FIEL.S1-SCHEIBE	S1-Ersatzscheibe