


FERMAX MARINE SIP Video Türlautsprecher für Klingeltasten, Sondertürstationen
Art. Nr. F1668

- Systemtechnologie: SIP Netzwerktechnik
- Kameraauflösung: 2 MP, 720p/1080p, H.264
- Über Webserver konfigurierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Bis zu 5 Ruftasten können angeschlossen werden
- Mit Fermax MEET und MEET ME APP kompatibel
- Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30 W max.)
- Montageart: Einbau, 126 x 97 x 51 mm (B x H x T)

Produkteigenschaften: Videoeinbaulautsprecher mit Befestigungswinkel und Dichtmatte; SIP Netzwerktechnik; Video: 2 Mp HD Kamera, Auflösung: 720p/1080p, H.264; Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO); Schaltkontakt: potentialfreier Wechselkontakt; Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A; Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813; Bis zu 5 Ruftasten können angeschlossen werden; über Webserver konfigurierbar; Ruftaste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten; Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote; MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP; Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps; IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes; Static, Dynamic, PPOE IP Address; L2TP VPN, OpenVPN; VLAN; Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A; Montageart: Einbau, 126 x 76 x 76 mm (B x H x T); Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4641, Größe ST1 (in eigener Position beschrieben); 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: IP-Netzwerk;

EAN

8424299016689

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4800	Netzgerät