


WHD AMP 10 BE uP;10 W/4 Ohm Endverstärker für Berker
Art. Nr. 1113 1001 00011

- passend zu Berker Schalterprogramm: arsys, B.1, B.3, B.7, K.1, K.5, S.1
- Betriebsspannung: 22 – 26 V DC
- Eingangsimpedanz Line: 47 kΩ
- Ausgangsspannung: max. 6,3 V
- Ausgangsimpedanz: 4 Ω
- Nennleistung: 10 W

Endverstärker zur Verwendung mit dem Vorverstärker Preamp UP, geeignet für Wohnhäuser, kleine Schulungsräume, Praxen, ... Der AMP 10 ist mit einem Potentiometer mit Schalter bestückt. Somit kann die Lautstärke unabhängig geregelt und der Verstärker ein/ausgeschaltet werden. Die Metalltragplatte wird an einer Standard-Unterputzdose mit Tiefe von 63 mm angeschraubt. Sie ist für die Jalousieschalterabdeckung mit Drehknopf des jeweiligen Schalterprogramms vorbereitet. Diese Teile sind im Elektro-Fachgroßhandel erhältlich. Genaue Bestellbezeichnung in Abhängigkeit des Schalterprogramms siehe Tabelle am Ende des Kapitels Audioelektronik.

Technische Information

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	EAN	4043106013785
Zubehör	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	GE-24150	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG