


HOMEMATIC IP Bewegungsmelder 55x55 IP20 anthrazit; HmIP-SMI55-A
Art. Nr. EQ-159903A0

- mit zwei zusätzlichen Tasten
- 55 x 55 für Berker S.1/B.x und Q.x mit Zwischenrahmen
- Direkte Wandmontage mit mitgelieferten Klebepad
- Montage auf Up-Dose
- Erfassungswinkel horizontal: 110°
- Erfassungsbereich: 12 m
- Funkreichweite: 150 m freies Feld
- Batterieversorgt: 2x AAA Batterien
- Batterielebensdauer ca. 4 Jahre
- Montageart: Up, 76 x 74 x 90 mm (L x B x T)

Der Homematic IP Bewegungsmelder für 55er-Rahmen in Anthrazit vereint einen 2-fach-Wandtaster mit einem leistungsfähigen Bewegungsmelder innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Trotz der kompakten Abmessungen erkennt der integrierte Sensor zuverlässig Bewegungen innerhalb von 6 Metern Reichweite bei einem Erfassungswinkel von 110°. Darüber hinaus ermittelt der eingebaute Dämmerungssensor die aktuelle Helligkeit. Die integrierten Taster ermöglichen das direkte Ein- bzw. Ausschalten von Homematic IP Aktoren oder auch das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Ecobetriebs. Zwei Micro-Batterien versorgen die Taster-Sensorkombination für bis zu vier Jahre mit Energie (im Normalbetrieb). Soll der Sensor als Teil der Homematic IP Sicherheitslösung genutzt werden, wird der Einsatz eines Homematic IP Netzteils für Markenschalter (HmIP-BPS) empfohlen, da die erhöhten Anforderungen an die Funk-Kommunikation die Batterielebensdauer deutlich reduziert. Das 55er-Rahmenmaß erlaubt eine unkomplizierte Integration in die Schalterserien führender Markenhersteller sowohl im Batterie- als auch im Netzbetrieb. Der Bewegungsmelder kann zusammen mit dem Homematic IP Access Point und der Homematic IP App, mit der Zentrale CCU3 sowie mit zahlreichen Partnerlösungen betrieben werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Erkennt zuverlässig Bewegungen und die Umgebungshelligkeit. Zwei integrierte Tasten ermöglichen die Bedienung anderer Homematic IP Geräte wie bspw. Schaltaktoren zur Steuerung des Lichts oder Homematic IP Funktionen wie den Ecobetrieb. Erfasst Bewegungen innerhalb von 6 Metern Reichweite bei einem Erfassungswinkel von 110°. Für den Einsatz in der Homematic IP Sicherheitslösung wird eine Spannungsversorgung per Homematic IP Netzteil für Markenschalter (HmIP-BPS) empfohlen. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder	Werkstoffgüte	Thermoplast
Sensortyp	passiv Infrarot	Halogenfrei	Ja
Mit DALI-Schnittstelle	Nein	Oberflächenschutz	lackiert
Konstantlichtregelung	Nein	Ausführung der Oberfläche	matt
HLK-Ansteuerung	Ja	Antibakterielle Behandlung	Nein
Zwangseinschaltung	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Zwangsabschaltung	Ja	Transparent	Nein
Tierschneise	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Unterkriechschutz	Nein	Schlagfestigkeit	IK00
Rückfeldüberwachung	Nein	Spannungsart	DC
Schalterprogramm	55 x 55 mm	Nennspannung	3 V
Vernetzbar	Ja	Min. Einschaltdauer	180 s
Scanwinkel	30 °	Max. Einschaltdauer	999 min
Optimale Montagehöhe	1.15 m	Ausschaltverzögerung	999 s
Treppenlichtautomatik	Ja	Einschaltverzögerung	999 s
Überbrückungsschalter	Nein	Erfassungswinkel horizontal	30 - 110 °
Max. Reichweite frontal	6 m	Temperatur	5 - 35 °C
Durchmesser Erfassungsfeld auf	6 m	Nebenstelleneingang	Nein

Fußboden	6 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Ja
Farbe	anthrazit
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Montageart	Aufputz
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Anschlussart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff

Alarmpfunktion	Ja
Mit Akustiksensord	Nein
Breite	86 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	21.5 mm
Einbaubreite	55 mm
Einbautiefe	20 mm
Einbaulänge	55 mm
Mit Anschlusskabel	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
EAN	4047976599035

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	EQ-141743A0	HOMEMATIC IP Tischaufsteller für Schalter 55 x 55
Zubehör	EQ-151197A0	HOMEMATIC IP Netzteil für Markenschalter
Zubehör	EQ-151996A0	HOMEMATIC IP Wechselrahmen schmal