


**BERKER KNX Touch Control 3.5" Up**
**Art. Nr. 75740101**

- 3,5" Touch-Display, 320 x 240 px und opt. automatischer Helligkeitsanpassung
- 10 frei konfigurierbare Seiten mit je max. 6 Tasten
- Logikbaustein mit 8 Logiken und 4 Eingängen
- Zeitschaltuhr mit 16 Zeitschaltfunktionen und Weckerfunktion
- Näherungssensor zur automatischen Aktivierung des Displays
- Benötigt 24 V DC Hilfsspannung
- Integrierte 4fach Tasterschnittstelle, max. 10 m Leitungslänge pro Eingang
- Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
- Montageart: Up, 95 x 75 x 44 mm (L x B x T)

KNX Touch Control mit 3,5" Touch-Display und integrierter BCU. KNX Touch Control mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussbuchse für Binärkontakte oder externen Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräte, einstellen von Automatikfunktionen, bis zu 10 frei konfigurierbare Displayseiten, Tastsensor-Funktionen zum schalten und dimmen von Beleuchtungskreisen, fahren von Rollladen/Jalousie oder ähnlichen Behängen, Drehreglerfunktionen zum dimmen von Beleuchtungskreisen, zum stufenlosen steuern von Lüftungs-, Klimageräten oder einstellen der individuellen Solltemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5.

**Technische Information**

Bussystem KNX	Ja	Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren	Ja
Montageart	Unterputz	Werkstoff	sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte	6	Werkstoffgüte	sonstige
Mit Display	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt
Status-LED	Nein	Ausführung der Oberfläche	glänzend
IR-Sensor	Nein	Farbe	schwarz
Manuelle Sollwertverstellung	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Präsenztaster	Nein	Transparent	Nein
Mit Temperaturregler	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Mit integriertem DCF77-Empfänger	Nein	Mit Busankopplung	Ja
Mit Zeitschaltuhr	Nein	EAN	3250617032582
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	GE-24050	Netzteil 24 V DC 500 mA Up
Zubehör	GE-24151	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG
Zubehör	XXXX-001	Netzteil 24 V DC 500 mA Up: GE-24050
Zubehör	XXXX-002	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG: GE-14151