


**BERKER S.1/B.x Zentralplatte f.XLR-Rund- steckverbinder D-Serie, polarweiß matt**
**Art. Nr. 14121909**

- Speakon und Klinkensteckverbinder
- Beschriftungsfeld einrastbar in Zwischenring
- Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden
- Ausschnitt Ø: 23,6 mm
- Schraubenabstand (waagrecht/senkrecht): 19/24 mm
- Montageart: Up

Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt - mit Tragplatte - mit Ausschnitt Durchmesser 23,6 mm - Schraubenabstand (waagrecht/senkrecht) 19 / 24 mm - Speakon und Klinkensteckverbinder - ohne Spreizkrallen Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

**Technische Information**

Zusammenstellung	Zentralplatte für Zwischenring
Verwendung	XLR
Tragring	Ja
Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Beschriftungsfeld	Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar
Mit Aufdruck	Nein
Montageart	Unterputz
Farbe	polarweiß matt/samt
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Ausführung der Oberfläche	matt

RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen	Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1
Mit Zugentlastung	Nein
Lüsterklemme	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	10 mm
EAN	4011334226963

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zwischenring für Zentralplatte: 1109xx,1108xx
Zubehör	XXXX-002	Beschriftungsfeld für Zwischenring: 190500xx