


**BERKER RolloTec Trennrelais 230V**
**Art. Nr. 2930**

- Zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren
- Erforderlich zur elektrischen Motorentkopplung
- Mit separater Netzeinspeisung
- Mit Zentraleingang
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Schaltstrom: 3 A
- Montageart: Up, 53 x 50 x 25 mm (L x B x T)

RolloTec Trennrelais Hauselektronik - mit separater Netzeinspeisung - zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren - mit Zentraleingang z.B. für RolloTec Schaltuhr - ohne Nebenstellenabgänge für Einzelbedienung - mit Schraubklemmen - 230 V - 50 Hz - Stromaufnahme (Betrieb) ca. 10 mA - Schaltstrom bei cos phi 0,6 max. 3 A - Schaltstrom bei cos phi 1 max. 8 A - Einschaltdauer ED 100 % - Umschaltzeit Auf/Ab min. 0,5 Sek. - Abmessungen (B x H x T) 50 x 52 x 22 mm -Neutralleiter erforderlich!

**Technische Information**

Montageart	Unterputz	Nennspannung	230 V
Zentraleingang	Ja	Bemessungsstrom	3 A
Nebenstelleneingang	Nein	EAN	4011334262305
Anzahl der anschließbaren Motoren	2		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Jal.-Wippschalter/Taster: 303520,503520
Zubehör	XXXX-002	Gruppen-Serientaster: 503404
Zubehör	XXXX-003	Jal.-Drehschalter: 384103,384203
Zubehör	XXXX-004	Jal.-Schlüsselschalter: 382120,382210
Zubehör	XXXX-005	Jal.-Schalter f.Zentralst. m. Schloss: 385103, 385203
Zubehör	XXXX-006	Jalousie-Einsatz Komfort: 85221100