HAGER Energiezähler 3phasig,direkt 80A, S0,MID

Art. Nr. HECP380D

- Digitaler Drehstromzähler, Eichung mit MID Beglaubigung
- Misst Wirk- und Blindenergie in allen 4 Quadranten
- 2 x S0 Impulseausgänge – 2 Tarife, S0 Schnittstelle: 1 – 1000 p/kWh
- Infrarot Schnittstelle zur Datenübertragung an den KNX
- LCD-Display zur Anzeige von Messwerten
- Spannungsmessbereich: 92 – 276 V
- Strommessbereich: 0,015 – 80 A
- Montageart: REG, 4 TE

Technische Information

Zählertyp	elektronisch	Geeicht	Ja
Genauigkeitsklasse	B	Zulassung	Measuring Instruments Directive
Polart	Vierleiter	Impulsausgang	elektrisch
Ausführung	Direktmessung	Impulsart	S0
Type	mit S0 Ausgang und IR Schnittstelle	Anzeigeart	digital
Energieart	Wirk- und Blindleistung	Montageart	REG
Geeignet für	Bezug/Lieferung	EDL40-Signatur	Nein
Tarifausführung	Zweitarif	Mit Sperrcode	Nein
Tarifsteuerung	extern	Schutzart (IP)	IP20
Messungsart Lastgang	Nein	EAN	3250612231416
Rücklaufsperre	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	KNX-Schnittstelle für Energiezähler: HTXF121