


**BERKER S.1/B.x Berker.Net Bewegungsm. für 2,2 m alu matt**
**Art. Nr. 85342183**

- Erfassungsbereich 1,1 m: 12 x 16 m rechteckig
- Erfassungsbereich 2,2 m: 8 x 12 m rechteckig
- Taste für EIN/AUS/Automatik und Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation)
- Tastensperre
- Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- Ansprechhelligkeit einstellbar: 5-1000lx
- Betriebsspannung vom Berker.NET Einsatz

Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 alu matt, lackiert. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

**Technische Information**

Ausführung	Bewegungsmelder	Treppenlichtautomatik	Nein
Montageart	Unterputz	Werkstoff	Kunststoff
Konstantlichtregelung	Nein	Farbe	alu matt
HLK-Ansteuerung	Ja	Werkstoffgüte	Thermoplast
Vernetzbar	Ja	Halogenfrei	Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Unterkriechschutz	Ja	Betriebsartenschalter	Ja
Montagehöhe	2.2 m	Min. Einschaltdauer	180 s
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m	Max. Einschaltdauer	3 min
Max. Reichweite frontal	8 m	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Produktgruppe	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel horizontal	45 - 90 °
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7	Farbe	Aluminium
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Technologie	Berker.Net
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	EAN	4011334374022
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja		
Tierschneise	Nein		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz
Zubehör	85421100	Tastdimmer (R, L)
Zubehör	85421200	Universal-Tastdimmer 1fach
Zubehör	85320100	Nebenstelle für Bewegungsmelder
Zubehör	85121100	Schalt-Einsatz 1fach