


BERKER Glimmaggregat mit N-Klemme für Schalter/Tastereinsätze 230 V grau
Art. Nr. 1675

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
- Für Wipptaster und Mehrfach - Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Nennstrom: 1 mA/0,4 mA

Glimmaggregat mit N-Klemme 230 V~, 1 mA IP44 Modul-Einsätze grau - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX - für Wippenschalter Serien beleuchtet - für Wipptaster und Wippentaster außer Best.-Nr. 503404, 503808 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Neutraleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten. Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.

Technische Information

Anwendung	Schalter/Taster	Ausführung	grau
Leuchtmittel	Glimmlampe	Spannung	230 V
Mit Leuchtmittel	Ja	Stromstärke	1 mA
Fassung	sonstige	Produktgruppe	Glimmlampe
Nennstrom	0.001 A	EAN	4011334282730

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Schalter: 3036xx,3037,3032xx
Zubehör	XXXX-002	Taster: 5031xx,5036xx,5032xx
Zubehör	XXXX-003	Heizungsanwendungen: 356605,356205
Zubehör	XXXX-004	Taster Hotelcard: 5051xx,5052xx,5056xx
Zubehör	XXXX-005	Serienschalter: 3035xx
Zubehör	XXXX-006	Serientaster: 5035xx
Zubehör	XXXX-007	Zugtaster: 395619