


BERKER S.1/B.x .net Jalousie Schaltuhr alu matt
Art. Nr. 85741183

- Taste für Berker.Net Jalousie Einsatz
- 2 Programmspeicher
- Astro-, Ferienprogramm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten
- Memoryfunktion, Partyfunktion mit Aussperrschutz
- Zufallsgenerator: +/- 15 min
- Anzahl der Fahrzeiten für AUF/AB: 20
- LC Display beleuchtet
- Betriebsspannung vom Berker.NET Einsatz

Lamellenverstellung bei Tasten 0,5 s, minimale Lamellen-Verstellzeit ca. 150 ms, Umschaltzeit bei Richtungswechsel

Technische Information

Zusammenstellung	Bedienaufsatz
Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
Technologie	Berker.Net
Produktgruppe	Beschattung
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Ja
Nebenstelleneingang	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
Zufallsgenerator	Ja
Aussperrsicherung	Nein
Montageart	sonstige

Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	alu matt
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gangreserve	24 h
Nennspannung	12 V
Befestigungsart	Klemmbefestigung
EAN	4011334375074

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85221100	Jalousie-Einsatz Komfort