


HAGER KNX-RF Gateway Ap
Art. Nr. HTR131A

- Als Linienkoppler zur Erweiterung einer KNX Anlage mit einer KNX-Funk-Linie
- Bidirektional, erlaubt zugleich Senden und Empfangen von KNX-RF Befehlen
- Größerer Funktionsumfang der KNX-Funk-Geräte durch Parametrierung mit der ETS
- Anzahl Funk-Kanäle Eingänge/Ausgänge: max. 512/max. 512
- Funk-Sendefrequenz: 868,3 MHz/Funk-Sendeleistung: < 25 mW
- Funk-Sendereichweite Gebäude/Freifeld max. : 30 m/100 m
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Ap, 77 x 203 x 27 mm (L x B x T)

Technische Information

Bussystem Funkbus	Ja	Mit LED-Anzeige	Ja
Funk bidirektional	Ja	Updatefähig	Nein
Ausführung	Medienkoppler	Protokoll	sonstige
Montageart	Aufputz	Schutzart (IP)	IP30
Demontageschutz	Nein	EAN	3250615989536