


HAGER KNX Schalt-/Jalousieaktor 8/4fach 16 A C-Last REG

 Art. Nr. **HTYAS608D**

- ETS und easy Applikation, KNX Secure
- Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung am Aktor pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- 230 V LED-Lampen und Energiesparlampen: 25 x 18 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
- Konventionelle-/elektronische Trafos: 1500 VA/1500 W
- Montageart: REG, 6TE (8-fach); 8 TE (16-fach); 10 TE (20-fach)

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Bemessungsstrom	16 A
Montageart	REG	Kanalzahl	8/4
Breite in Teilungseinheiten	6	Mit Busankopplung	Ja
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Größe	6 TE	EAN	3250610050088
Mit LED-Anzeige	Ja		