


**BERKER Q.x Lautsprecher anthrazit samt**
**Art. Nr. 28826086**

- Impedanz: 4 Ω
- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W
- Übertragungsbereich (-3 dB): 170 – 18000 Hz
- Vorkonfektionierte Leitung: ≈ 25 cm
- Ohne Spreizkrallen
- Einbautiefe 35 mm
- Montageart: Up

4 Ohm, 0,75 W Übertragungsbereich (-3 dB) 150 ... 20.000 Hz; Schalldruckpegel W/m 83 dB; Schalldruckpegel 3 W/m 88 dB

**Technische Information**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Geeignet für Wandmontage          | Ja          |
| Schalterprogramm                  | Q.1/Q.3/Q.7 |
| Musikbelastbarkeit                | 4 W         |
| Nennbelastbarkeit                 | 3 W         |
| Aktiv-System                      | Nein        |
| Anzahl der Wege                   | 1           |
| Bassreflexsystem                  | Nein        |
| Lautstärkeregelung                | Nein        |
| Bluetooth                         | Nein        |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein        |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Farbe          | anthrazit samt       |
| USB-Anschluss  | Nein                 |
| Wi-Fi          | Nein                 |
| Schutzart (IP) | IP20                 |
| Breite         | 70 mm                |
| Höhe           | 70 mm                |
| Tiefe          | 40 mm                |
| Produktgruppe  | für Schalterprogramm |
| EAN            | 4011334389651        |