


**BERKER Jalousieschalter Einsatz Up**
**Art. Nr. 303520**

- Mechanische und elektrische Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
- Steckklemmen
- Betriebsspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 AX
- Montageart: Up

Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze. Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten.

**Technische Information**

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Schalter 1-polig
Polzahl	1
Bedienungsart	Wippe
Mit elektrischer Verriegelung	Ja
Mechanisch bedienbar	Ja
Elektronisch bedienbar	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Transparent	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	false
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250 V
Anzahl der Tasten	1
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Schaltstrom	10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
Produktgruppe	Beschattung
EAN	4011334023371

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Wippe 2-fach m. Symbol Pfeil: 1625xx,1435xx,1552xx
Zubehör	XXXX-002	Trennrelais: 2969, 2919
Zubehör	XXXX-003	Trennrelais: 2930, 2931