


BERKER Q.x .net Jalousie Taste alu samt
Art. Nr. 85241124

- Taste für Berker.Net Einsatz
- Memoryfunktion, Partyfunktion
- Statusanzeige über LED
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz

Jalousie-Taste Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung). Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Information

Zusammenstellung	Bedienaufsatz
Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
Technologie	Berker.Net
Produktgruppe	Beschattung
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Zufallsgenerator	Nein
Aussperricherung	Nein

Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	alu samt
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	12 V
Befestigungsart	Klemmbefestigung
EAN	4011334443575

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85221100	Jalousie-Einsatz Komfort