


BERKER .net Relais-Schalteinheit 1fach mit runder Tragplatte Up
Art. Nr. 85121201

- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
- 230 V LED-Lampen: 440 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 440 W
- Dimmbare, konventionelle/elektronische Trafos: 1500 VA/1500 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

niedriger Eigenenergiebedarf, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, auch als Tast-Relaischalter einsetzbar, mit Schraubklemmen

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz	Werkstoff	sonstige
Ausführung	Relais und HLK-Relais	Werkstoffgüte	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja	Oberflächenschutz	sonstige
Lichtwertspeicher	Nein	Transparent	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja	Nennspannung	230 V
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Produktgruppe	Einsatz
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	EAN	4011334438212
Verwendbar mit Funktaste	Ja		
Ausführung	runder Tragring		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1-fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1-fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4-fach quicklink: 8564xx