



**Radio Touch mit Lautsprecher DAB+, Bluetooth Q.x anthrazit samt**

**Technische Merkmale**

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt Lautsprecher 1 - 1 mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Einbautiefe 33 mm

Breite 141,60 mm

**Frequenz**

Funk Empfangsfrequenz 87,5 - 108,0 MHz

Frequenz 50 - 60 Hz

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Anschluss Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte, Einzel- und Kombinationsmontage

Funktion Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer, Countdown, Lautstärkeregelung

Nebenstelleneingang Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Zugehörige Serien Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

30806086