



## Türstation UP silber Antivandal 2-reihig mit 2 Tasten und Bohrung für P1

## Art. Nr. AV2002P1

- Audio Frontplatte Alu mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher, Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 2reihig mit 2 Tasten; Mit 2 Klingeltasten (2 nebeneinander, 1 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 180 x 224 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 160 x 213 x 55 mm;

## **Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	2
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium
System VDS	Ja
System 4+n	Ja
Material Front	Aluminium
Frontplatte Höhe	224 mm
Frontplatte Breite	180 mm
Einbauhöhe	213 mm
Einbaubreite	160 mm
Einbautiefe	55 mm

Montageart	Unterputz
Installationstechnik	systemunabhängig
Tastenzahl	2
Modulare Bauweise	Nein
Farbe	Aluminium
Abm. Frontplatte	180 x 224 x 4 mm
Abm. UP-Dose	160 x 213 x 55 mm
Anzahl Reihen	2
Höhe	224

## Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	RC005A	Namenschild Papier
Ersatzteil	RC2002	Tastenblock
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Sofitte
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC0039A	Namenschildträger
Zubehör	2P04	AP-Gehäuse
Zubehör	2V04	UP-Regendach

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	P1	Postschloss
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss