


Türstation UP silber Antivandal 2-reihig m; 16 Tasten und Bohrung für P1 und MA27
Art. Nr. AV2016M2

- Alu - Frontplatte
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher, Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss, Stanzung Magistratsschloss, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 2reihig mit 16 Tasten; Mit 2 Klingeltasten (2 nebeneinander, 8 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 180 x 385 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 160 x 374 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	16	Installationstechnik	systemunabhängig
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Tastenzahl	16
Material Front	Aluminium	Modulare Bauweise	Nein
Frontplatte Höhe	385 mm	Farbe	Aluminium
Frontplatte Breite	180 mm	Abm. Frontplatte	180 x 385 x 4 mm
Einbauhöhe	374 mm	Anzahl Reihen	2
Einbaubreite	160 mm	Abm. UP-Dose	160 x 374 x 55 mm
Einbautiefe	55 mm		
Montageart	Unterputz		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC2002	Tastenblock
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Sofitte
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC2016	Tastenblock
Zubehör	2V18	UP-Regendach
Zubehör	P1	Postschloss

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4800	Netzgerät
Zubehör	2P18	AP-Gehäuse
Zubehör	MA 2	Magistratsschloss
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss